

Технічна підтримка обладнання:

+38 044 331 17 71
info@alteya.net.ua

Ваш майстер:

Клавіатура касового апарату



ТОВ "АЛЬТЕЯ ГРУП"

м.Київ

вул. Народного ополчення 1
офіс 214

+38 044 331 17 71

+38 067 987 31 84

+38 095 416 35 07

www.alteya.net.ua

Стислий посібник по використанню касового апарату MG-V545T/MG-V545.02



MG-V545.02



USB Ethernet



MG-V545T
MG-V545.02

MG-V545.02



COM USB



Інструкція оператора MG-V545T ПО ПРОГРАМУВАННЮ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ):

Ввімкнути PPO



Кожний товар програмується командою



Текст вводиться з допомогою поля синіх клавіш.



подвійне натискання вибирає регістри символів, а саме-УКР/ENG



затирає символ зліва від курсору (аналог Backspace)

Редагування назв товарів, по яким був продаж, можливе тільки після виконання звітів та . Введення текстових даних відбувається з можливістю редагування введеного рядка і завершується клавішею

Програмування товару

Ввести номер коду товару: «№коду товару»

Затвердити номер товару: «назва товару (до 32 символів)»

Ввести ціну: «ціна»

Ввести номер відділу: «номер відділу (0 – 15)»

Ввести номер групи: «номер групи (0-8)»

Ввести номер налогу:

«Номер податку (0-5) (А 20% - 1, 0 - без оподаткування)»

Ввести ознаку товару: «Ознака товару () (1-вільна ціна, 2-тільки дробову кількість, 4 - стежити за залишками, 16-закривати чек, 32 - тільки повернення, 64- повернення заборонено)»

Після цього набирається наступний номер коду, , і все повторюється з пункту 2

Вихід з режиму програмування:

Ціну товару, його кількість можна змінювати в довільний момент, решту параметрів для товарів, які продавались, можна змінити після виконання звітів з обнуленням або

Вивід на друк запрограмованих кодів: «Пароль адміністратора*» «№початкового коду» «№кінцевого коду»

Корекція часу: «Пароль адміністратора*» «Час (години, хвилини, секунди)»

*- пароль адміністратора, по замовчуванню: «12321»

Керівництво оператору ПРОДАЖ ТОВАРУ MG-V545T

Режим реєстрації:

Ввімкнути PPO:

Зареєструвати касира: «номер кас.» (01, 02...) «пароль кас.»

Ввести залишок(кошти для здачі): «СУМА»

Продаж товару:

Один товар: «№товару»

Декілька товарів: «№товару1» «№товару2»

Продаж з кількістю(вагою): «кількість» «№товару»

Продаж з довільною ціною: «№товару» «Ціна»

Відміна продажу в незакритому чеку:

Відміна одиночного продажу: «№товару»

Відмова від всього відкритого чеку (РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ):

Видатковий чек:

«№товару»

Звіти без обнулення регістрів:

поточний денний звіт:

поточний звіт по відділам:

поточний звіт по товарам: «№початковий»

«№кінцевий»

поточний звіт по касі:

погодиний звіт:

вибірковий друк чеків з ел.журналу: «№початковий»

«№кінцевий»

Інкасація: «сума»

Звіти з обнуленням каси:

Денний Z-звіт (в журнал PPO): «Пароль адміністратора*»

Обнулення відділів: «Пароль адмін.*»

Обнулення по товарам: «Пароль адмін.*»

«№початковий» «№кінцевий»

Обнулення за період: «Пароль адмін.*»

ЗВІТ 501 ОБОВ'ЯЗКОВИЙ І ВИКОНУЄТЬСЯ В КІНЦІ КОЖНОГО РОБОЧОГО ДНЯ!
В ІНШОМУ РАЗІ РОБОТА АППАРАТУ БУДЕ ЗАБЛОКОВАНА!

*- пароль адміністратора, по замовчуванню: «12321»